

# DICENTIS - Carregador para 5 pilhas

www.boschsecurity.com.br



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Carregamento simultâneo de até cinco baterias
- ▶ Indicadores de capacidade de carregamento individual do Bateria
- ▶ Recargas a partir da carga vazia em menos de 3 horas
- ▶ Fonte de alimentação de intervalo automático, 100–240 VCA
- ▶ Conectores loop-through da rede elétrica

Este Carregador pode carregar simultaneamente até 5 baterias (DCNM-WLIION). O status de carga de cada Bateria é mostrado em indicadores de LED de carga individuais. As baterias podem ser deixadas no Carregador quando completamente carregadas. Isso não tem impacto no nível de carregamento e na vida útil das baterias. O Carregador se destina à montagem em parede.

Os soquetes da rede elétrica permitem que um número máximo de carregadores seja conectado em série para que possam compartilhar a mesma tomada da rede elétrica:

- Um máximo de 2 carregadores podem ser conectados em série para regiões de 100–127 VCA, 50–60 Hertz e 10A.
- Um máximo de 5 carregadores podem ser conectados em série para regiões de 220–240 VCA, 50–60 Hertz e 10A.

## Funções

### Controls and Indicators

- Cinco indicadores de LED de capacidade de carregamento do Bateria.
- Indicador de LED ligado/desligado da rede elétrica.

### Interconnections

- Soquete da rede elétrica.

- Soquetes loop-through da rede elétrica.
- Conector de carregamento de pacote de baterias.

## Certificados e aprovações

UE	CE, WEEE
EUA	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	China RoHS
SA	SASO

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	DCNM-WCH05

**Especificações técnicas****Electrical**

Tensão de alimentação	100-240 VCA +/- 10 % 50/60 Hz
Consumo de energia máximo	300 W

**Mechanical**

Dimensões (A x L x P)	340 x 195 x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2 pol)
Peso (sem baterias)	1,8 kg (3,97 lb)
Cor	Preto (RAL 9017)

**Especificações ambientais**

Temperatura de operação	5 °C a +45 °C (41 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento e transporte	-20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F)
Umidade relativa	< 95 %, > 5 %

**Informações sobre pedidos****DCNM-WCH05 Carregador para 5 baterias**

Carregador para até 5 Pacotes de baterias (DCNM-WLIION). Cor preta: RAL 9017.

Número do pedido **DCNM-WCH05**

**Carregador DICENTIS para 5 baterias (JP)**

Carregador (versão japonesa) para até 5 Pacotes de baterias (DCNM-WLIION). Color traffic black: RAL 9017.

Número do pedido **F.01U.311.906**

**Representado por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com